

UPS UNI — оптимальный выбор для организации бесперебойного питания ПК и периферийного оборудования.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Видеонаблюдение
- Мультимедиа
- Оповещение
- ПК и периферия
- Рабочие станции



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Комбинированные выходные розетки: Schuko и IEC13
- Широкий модельный ряд
- Запуск при восстановлении питания
- Автоопределение частоты
- LED-индикация
- До 3 лет гарантии
- Встроенные АКБ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты ШxГxВ:	101x305x142 мм
Вес нетто:	4.8 кг
Цвет:	Черный
Рабочая температура:	0-40 °C
Температура хранения:	0-50 °C
Относительная влажность воздуха:	0-95 %
Максимальная высота над уровнем моря:	1000 м
Степень защиты:	IP20

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип входного подключения:	Интегрированный в корпус
Длина входного кабеля:	1.8 м
Фаз на входе:	1
Система входного питания:	1ph+N+PE
Номинальное напряжение:	230 В
Входной сигнал переменного тока, сеть:	140-300 В
Номинальная частота:	50 Гц

МОЩНОСТЬ

Макс. полная мощность:	850 ВА
Макс. активная мощность:	480 Вт
Защита нагрузок:	От КЗ, От перенапряжения

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фаз на выходе:	1
Система выходного питания:	1ph+N+PE
Номинальное выходное напряжение:	230 В
Точность выходного напряжения:	± 10 %
Форма выходного напряжения:	Аппроксимированный синус
Выходная частота:	50 Гц
Выходной коэффициент мощности:	0.6

БАТАРЕИ

Тип аккумуляторных батарей:	Свинцово-кислотные АКБ
Номинальное напряжение АКБ:	12 В
Наличие внутренних АКБ:	да
Количество внутренних АКБ:	1
Емкость внутренних АКБ:	9 Ач
Время автономной работы (25% нагрузки):	20 мин
Время автономной работы (50% нагрузки):	8 мин
Время автономной работы (75% нагрузки):	3 мин
Время автономной работы (100% нагрузки):	0.5 мин
Время заряда АКБ:	6 ч
Защита батарей:	от перегрузки, от перенапряжения, от низкого напряжения, от глубокого разряда
Макс. время переключения на АКБ:	12 мс

ФУНКЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ

Количество розеток (тип Schuko):	2
Индикация:	LED
Дополнительные функции:	Холодный пуск
Режим работы:	Сетевой, Резервный (от АКБ)

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.